



## TWS Earbuds Istruzione

IT



**1. Accoppiamento degli auricolari tra loro**  
Estrarre gli auricolari. Entrambi gli auricolari lampeggiano alternativamente in rosso e blu. Attendere 3-5 secondi per l'accoppiamento automatico; un bip conferma che l'accoppiamento tra i due auricolari è avvenuto correttamente. Ora, un auricolare lampeggia alternativamente in rosso e blu, mentre l'altro lampeggia lentamente in blu.

### 2. Associazione con un dispositivo

Attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo. Ricercare e fare clic su "QLINKTWS" per associarlo. Un bip indica che l'auricolare è stato associato correttamente al dispositivo mobile. Ora, entrambi gli auricolari lampeggiano lentamente in blu. Dopo l'associazione, entrambi gli auricolari funzionano allo stesso modo.

1. Per Chiamare:

- Premere brevemente il pulsante multi-funzione una volta per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Premere due volte il pulsante multi-funzione per ricomporre l'ultimo numero di telefono.
- Tenere premuto il pulsante multi-funzione per 2 secondi per rifiutare la chiamata in arrivo o riagganciare.
- Tenere premuto il pulsante multi-funzione per 3-5 secondi per accendere o spegnere.

(Nota: non esiste una funzione di lettura del numero della chiamata in arrivo. Inoltre, quando si effettua una chiamata o si risponde al telefono, l'ascolto avviene da entrambi gli auricolari)

2. Per ascoltare la musica:

- Premere brevemente il pulsante multi-funzione una volta per riprodurre o mettere in pausa in brano.
  - Tenere premuto il pulsante multi-funzione per 2 secondi per ascoltare il brano successivo.
  - Tenere premuto il pulsante multi-funzione per 3-5 secondi per accendere o spegnere.
- (Tenere presente che il pulsante multi-funzione non regola il volume, non riproduce l'ultima traccia e che la regolazione al volume massimo non viene segnalata con un bip)

### 3. Come caricare

1. Caricare gli auricolari  
Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica. Gli auricolari interromperanno automaticamente l'associazione con il dispositivo. Mentre gli auricolari si caricano automaticamente, l'indicatore di carica è blu. Sulla custodia è inoltre presente un pulsante di carica, che può essere premuto per attivare la carica (indicatore blu acceso) o per interrompere la carica (indicatore blu spento) della custodia.

2. Caricare la custodia  
Collegare la custodia di carica all'alimentazione tramite il cavo USB. L'indicatore di carica lampeggia in rosso e diventa rosso fisso quando la custodia è completamente carica.

Art. Nr. 75.016.65

SPECIFICAZIONI
- Bluetooth versione 5.0
- Capacità della batteria dell'auricolare: 3,7 V 35 mAh
- Ingresso cuffie 5V 50mA DC
- Capacità dock di ricarica: 3,7 V 200 mAh
- Ingresso dock di ricarica: 5 V 310 mA CC
- Tempo di riproduzione al 70% del volume ± 120min
- Tempo di ricarica ± 1-2 ore
- Tempo di standby ± 80 ore
- Gamma di trasmissione: 10 metri
- Frequenza di funzionamento 2402 MHz - 2480 MHz
- Max RF output power: 7.79dBm

Advertencia: para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.




#### Riciclare il dispositivo

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) usate non devono essere smaltite con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di conferire questo prodotto negli appositi centri di raccolta dove sarà accettato gratuitamente. In alternativa, in alcuni paesi, è possibile restituire i prodotti al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuisce al risparmio di risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti. Si prega di contattare gli enti locali preposti per ulteriori dettagli sul centro di raccolta di zona.

Importato da: SHI B.V., Keskesweg 19, 5721 WS Asten, Paesi Bassi  
Tutti i marchi e i loghi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

## TWS Earbuds Inštrukcia

SK



**1. Párovanie**  
Stlačte tlačidlo na puzdre na nabíjanie a vyberte slúchadlá z puzdra na nabíjanie. Obidve slúchadlá striedavo blikajú červeným a modrým svetlom. Počkajte 3-5 sekúnd na automatické párovanie, kým nebudete počuť pípanutie, indikujúce, že slúchadlá boli úspešne spárované. Keď sa tak stane, jedno slúchadlo bude blikaf striedavo červeným a modrým svetlom, kým druhé slúchadlo bude pomaly blikaf modrým svetlom.

### 2. Pripájanie k zariadeniam

Zapnite na vašich zariadeniach rozhranie Bluetooth. Vyhľadajte a kliknite na párovanie "QLINKTWS". Pipnutie indikuje, že slúchadlo bolo úspešne pripojené k vášmu telefónu. Keď sa tak stane, obidve slúchadlá budú pomaly blikaf modrým svetlom. Po pripojení fungujú obe slúchadlá rovnako.

1. Ak chcete volaf:

- Ak chcete odpovedaf na prichádzajúci hovor, krátko stlačte toto tlačidlo jedenkrát.
- Ak chcete opätovne vytočiť posledné telefónne číslo, stlačte krátko dvakrát tlačidlo hovoru.
- Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor alebo hovor ukončiť, stlačte a podržte toto tlačidlo počas 2 sekúnd.
- Ak chcete slúchadlá zapnúť/vypnúť, stlačte a podržte toto tlačidlo počas 3-5 sekúnd.

(Všimnite si: slúchadlá nemajú funkciu na zobrazenie čísla prichádzajúceho hovoru. Rovnako, keď uskutočňujete hovor alebo odpovedáte na hovor, zvuk sa prijíma v oboch slúchadlách, čo sa označuje ako obojstranné volanie)

2. Pour passer de la musique :

- Ak chcete prehrávací alebo pozastaviť hudbu, krátko stlačte toto tlačidlo jedenkrát.
- Ak chcete prehrávací nasledujúcu skladbu, stlačte a podržte toto tlačidlo počas 2 sekúnd.
- Ak chcete slúchadlá zapnúť/vypnúť, stlačte a podržte toto tlačidlo počas 3-5 sekúnd.

(Všimnite si, že týmto tlačidlom sa nedá nastaviť hlasitosť, ani prehrávací posledná skladba a že slúchadlá nepípujú pri maximálnej hlasitosti)

### 3. Nabíjanie

1. Nabíjanie slúchadiel  
Slúchadlá vložte do puzdra na nabíjanie. Slúchadlá automaticky preušía spojenie s vašim zariadením. Slúchadlá sa automaticky nabijú, pričom nabíjací indikátor bude svietiť namodro. Na puzdre je aj nabíjacie tlačidlo, ktoré je možné stlačiť na začiatku nabíjania (modré svetlo svieti), alebo zastavenie nabíjania (modré svetlo je vypnuté)

2. Nabíjanie puzdra na nabíjanie

Na nabitie puzdra na nabíjanie ho pripojte k napájaciemu zdroju cez kábel USB. Indikátor nabíjania bliká načerveno a rozsvieti sa stálym červeným svetlom, keď sa nabíjanie dokončí.

Art. Nr. 75.016.65

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Bluetooth verzia 5.0
- Kapacita batérie pre slúchadlá: 3,7 V, 35 mAh
- Vstup pre slúchadlá 5 V 50 mA DC
- Nabíjacia kapacita dok: 3,7 V 200 mAh
- Vstup nabíjacej základne: 5 V 310 mA DC
- Čas prehrávania pri 70% hlasitosti ± 120 minút
- Čas nabíjania ± 1 - 2 hodiny
- Pohotovostný čas ± 80 hodín
- Dosah prenosu: 10 metrov
- Prevádzková frekvencia 2402 MHz - 2480 MHz
- Max RF output power: 7.79dBm

Varovanie: Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlho pri vysokej hlasitosti.




#### Napravo reciklirajte

Izrabijene električne in elektronske opreme (WEEE) ne odlagajte med ostale gospodinjnske odpadke. Za ustrezno obdelavo in reciklajo oddajte ta izdelek na predpisanih zbirališčih, kjer ga bodo splošno brezplačno. V nekaterih državah je izdelek mogoče vrniti tudi lokalnim pooblaščenim prodajalcem ob nakupu primerljivega novega izdelka. S pravilnim odlaganjem tega izdelka boste pomagali ohraniti dragocene naravne vire ter preprečiti morebitne škodljive učinke na zdravje ljudi in okolje, ki so posledica nepravilnega ravnanja z odpadki. Obrnite se na lokalne pooblaščené organe za podrobnejše informacije o najbližjem pooblaščenem zbirališču odpadne elektronske opreme.

Dovezen používateľom: SHI B.V., Keskesweg 19, 5721 WS Asten, Nizozemsko  
Všetky značky a logá sú registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

## TWS Earbuds Manual

ES



**1. Vinculación**  
Saque los auriculares de ella. Ambos auriculares parpadearán alternando rojo y azul. Espere entre 3 y 5 segundos para la vinculación automática, hasta que escuche el pitido que indica que los auriculares se han vinculado con éxito. Al mismo tiempo, un auricular parpadeará alternando rojo y azul, mientras que el otro parpadeará lentamente en azul.

### 2. Conexión con dispositivos

Active el Bluetooth del dispositivo. Busque y haga clic para vincular «QLINKTWS». Un pitido indica que el auricular se ha conectado con éxito al dispositivo telefónico. Al mismo tiempo, los dos auriculares parpadearán lentamente en azul. Tras la conexión, los dos auriculares funcionan de la misma forma.

1. Para llamadas:

- Pulse brevemente el botón una vez para responder a la llamada.
  - Pulse brevemente el botón dos veces para marcar el último número de teléfono.
  - Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para rechazar la llamada o colgar.
  - Mantenga pulsado el botón durante 3-5 segundos para apagar o encender.
- (Tenga en cuenta que no hay función de lectura del número de la llamada entrante. Además, si hace una llamada o contesta al teléfono, se recibe el sonido en ambos auriculares, lo que se conoce como llamada bilateral).

2. Para reproducir música:

- Pulse brevemente el botón una vez para reproducir o pausar la música.
- Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para reproducir la siguiente pista.
- Mantenga pulsado el botón durante 3-5 segundos para apagar o encender.

(Tenga en cuenta que el botón no puede ajustar el volumen ni reproducir la última pista, y que no hay pitido de señal de volumen máximo).

### 3. Carga

1. Carga de los auriculares

Coloque los auriculares en la funda de carga. Los auriculares se desvincularán automáticamente del dispositivo. Los auriculares se cargarán automáticamente, con el indicador de carga encendido en azul.

También hay disponible un botón de carga en la funda, que puede pulsarse para iniciar la carga (luz azul encendida) o detenerla (luz azul apagada).

2. Carga de la funda de carga

Conecte la funda a la red eléctrica mediante el cable USB para cargar la funda de carga. El indicador de carga parpadea en rojo y queda encendido de manera continua en rojo cuando la carga está completa.

Art. Nr. 75.016.65

ESPECIFICACIONES
- Versión de Bluetooth 5.0
- Capacidad de la batería del auricular: 3.7V 35mAh
- Entrada de auriculares 5V 50mA DC
- Capacidad del muelle de carga: 3.7V 200mAh
- Entrada del muelle de carga: 5V 310mA DC
- Tiempo de reproducción al 70% de volumen ± 120 min.
- Tiempo de carga ± 1-2 horas
- Tiempo de espera ± 80 horas
- Alcance de transmisión: 10 metros
- Frecuencia de operación 2402MHz - 2480 MHz
- Max RF output power: 7.79dBm

Avvertenza: per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per periodi prolungati.



#### Recicla tu dispositivo

Los equipos eléctricos y electrónicos usados (RAEE) no deben mezclarse con los residuos domésticos generales. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, lleve este producto a los puntos de reciclación designados donde será aceptado sin cargo. Alternativamente, en algunos países, puede devolver sus productos a su minorista local al comprar un producto nuevo equivalente. La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitará posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, que de otro modo podrían surgir de un manejo inadecuado de los desechos. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener más detalles sobre su punto de recogida designado más cercano.

Importado por: SHI B.V., Keskesweg 19, 5721 WS Asten, Los Países Bajos  
Todas las marcas y logotipos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

